

Subir de potencia al equipo YAESU FT-897D y el FT- 857D. Sobre los 130 w, en portadora continua y en SSB según la modulación salen sobre los 100w reales.



1°.- Entrar en los **menús ocultos**, se puede entrar de dos maneras, la primera en pulsando a la vez las teclas ( **A,B,C** ) y con ellas pulsadas encender el equipo y la segunda ponemos en micro original el **MH - 31** y pulsando las teclas ( **DWN** ) y ( **UP** ) y con ellas pulsadas encendemos el equipo.

De cualquiera de las dos formas se entra en el modo Menú oculto.

2°.- Una vez dentro de los menús, para mover los menús utilizar la **perilla pequeña** y para mover los parámetros la **perilla grande la principal de la frecuencia**.

3°.- Buscamos el **MENU: 24 - HF1 Máximo**, ponemos 195 salen sobre los 85w en SSB.  
ponemos 200 salen sobre los 100w en SSB. Ponemos 205 salen sobre los 110w en SSB.

4°.- Pasamos al **MENU: 28 - HF2 Máximo**, ponemos **195** salen sobre los 85w en SSB.  
Ponemos **200** salen sobre los 100w en SSB. Ponemos **205** salen sobre los 110w en SSB.

5°.- Pasamos al **MENU: 32 - HF3 Máximo**, ponemos **195** salen sobre los 85w en SSB.  
Ponemos **200** salen sobre los 100w en SSB. Ponemos **205** salen sobre los 110w en SSB.

6°.- Una vez puestos los parámetros deseados pulsamos la tecla ( **F** ) asta regresar al modo frecuencia. y **APAGER EL EQUIPO**.

7°.- **MUY IMPORTANTE**. Una vez apagado el equipo le desenchufamos de la fuente de alimentación **sobre 15 segundos**, luego la podemos enchufar y empezar ha disfrutar de el poquito mas de empuje que le hemos dado a nuestra **FT-897D o FT-857D**.

**NOTA:** Esta operación se hace siempre a titulo persona y bajo la responsabilidad de cada uno, comentamos que con el parámetro 195 salen sobre los 130w en continua y en SSB sobre los 85w, si le ponemos 205 salen sobre 150 en continua y en SSB sobre los 110w reales, es una modificación que se hace para que empuje un poquito mas en SSB pues cuando vienen de la casa no pasan de los 60 ó 70w , con esta modificación no varia ninguna función del equipo, con esto lo que hacemos es darle ese poquito de empuje que nos hace falta algunas veces y completar los 100w del equipo. ( **comentamos que yo lo tengo hecho en el FT-897D y el FT-857D del móvil y merece la penan, y no les pasa nada a los equipos yo llevo con ello hecho mas de dos años y los utilizo solo para concursos y activaciones, van de lujo.**)

Mis parámetros originales: **Menú 24 - 167. Menú: 28 - 160. Menú: 32 - 160.**



**EA4EQJ.**

Op: **Jose M<sup>a</sup>**