

*** 13 SYNC TUNING (Ajuste de cambio de frecuencia SSB/CW)**

Este ítem selecciona la función de cambio de la frecuencia mostrada entre ON y OFF.

Cuando se activa esta función, la señal recibida puede guardarse en recepción aunque el modo operativo cambie entre SSB y CW.

on : La frecuencia mostrada cambia cuando cambia el modo operativo entre SSB y CW.
 off: La frecuencia mostrada no cambia.

on

Sintonización sinócrona ON

off

Sintonización sinócrona OFF (por defecto)

El valor del cambio de frecuencia difiere según el ajuste de la graduación CW.

14 BACK LIGHT (Luz de fondo de pantalla)

La función de luz de fondo de pantalla se ajusta entre alto, bajo u OFF para ajustarse a la luz del ambiente.

Hi

Luz de fondo de pantalla alta (por defecto).

Lo

Luz de fondo de pantalla baja.

15 KEY LIGHT (Tecla/conector de luz de fondo)

La tecla/conector de luz de fondo puede ajustarse entre alta, baja u OFF para ajustarse a la luz del ambiente.

Hi

Luz de fondo de tecla/conector alta (por defecto).

Lo

Luz de fondo de tecla/conector baja.

*** 16 LIGHT TIMER (Ajuste del temporizador de luz)**

El temporizador de luz puede ajustarse entre AUTO, ON u OFF para ajustarse a las condiciones de luz.

Auto : Automáticamente selecciona "on"/"off" según el voltaje de potencia suministrado (por defecto)

on : Se ilumina cuando se realizan algunas operaciones, se apaga después de 5 sec.

off : Se ilumina continuamente cuando el aparato está ON.

Auto

Por defecto es Auto.

17 LED-BRIGHT (Claridad LED)

El control de la claridad LED del control frontal se ajusta entre alto y bajo.

Hi

Claridad LED alta.

Lo

Claridad LED baja (por defecto).

*** 18 AUTO OFF (Autoapagado)**

La función de autoapagado se puede utilizar para desconectar el transceptor automáticamente después de un tiempo de operación determinado. Puede ajustarse este ítem entre 30 min., 60 min., 90 min., 120 min. u OFF.

off

Autoapagado desactivado (por defecto).

20

Autoapagado en 20 min.

Cuando "3 SIMPLE MODE" está activado, * no se muestran los ítems marcados.