

# Información sobre Frecuencias de Expansión

CONFIDENCIAL

MODELO: FT-991	FECHA: 15 de diciembre 2014
FREC TX ORIGINAL. GAMA: BANDAS 160-6M AMATEUR	NUEVA FRECUENCIA TX. GAMA 30, 50 a 54 MHZ

!

## Noticia Importante

Esta información es utilizada exclusivamente por miembros autorizados de MARS (Afiliado Militar Radio System) o CAP (Patrulla Aérea Civil), y liberan a cualquier otra parte no es autorizado. El uso de cualquier producto de Radioaficionados fuera de la banda amateur es en el usuarios de riesgo propio, y sin garantía de cumplimiento de las especificaciones de fuera de la Amateur bandas se expresa o implícita. La Garantía Limitada no cubre daños causados por cualquier intento de modificar un aparato para el funcionamiento fuera de aficionados por banda, ni el

! Daños en la cubierta de garantía limitada para los componentes que pueden resultar de fuera

de Amateur Procedimiento:

Modificación

uso de banda.

Retire la cubierta inferior. Por CNTL-UNIDAD, coloque un puente de soldadura a través de las almohadillas en JP3003, transmisión ampliado será activado. Vea las imágenes de una ubicación

detalles.

!



!

!

Tome nota de todos los ajustes del menú, para que puedas volver a cargar de forma rápida, y luego hacer un disco

Restablecimiento de la CPU con el fin de salvar a la nueva gama de frecuencias. Para ello, apagar el radio,

a continuación, pulse y mantenga las teclas [Rápido] y [BLOQUEO]; sostenerlos mientras gira la radio

de nuevo en. Cuando la radio se enciende, puede liberar estos dos llaves.